

Updaten von TX-49, 50 & 51

Sie haben 2 Möglichkeiten Ihren **TX-49, 50 & 51** zu aktualisieren:

A) Mit einem USB Stick

1. Laden Sie die neue Firmware (passend zu Ihrem Gerät) aus dem Netz über www.technaxx.de/support/Security Pro herunter:
TX-49: <http://www.technaxx.de/support/index.php?cat=39&pro=4561>
TX-50: <http://www.technaxx.de/support/index.php?cat=39&pro=4565>
TX-51: <http://www.technaxx.de/support/index.php?cat=39&pro=4564>
2. Kopieren Sie diese heruntergeladene Datei auf eine USB Stick.
3. Stecken Sie den USB Stick mit der neuen Firmware in den freien USB Slot des Rekorders ein.
4. Sie sehen eine Popup Info auf dem Monitor, klicken Sie mit der Maus auf die Taste „**System Aktualisieren**“.
5. Wählen Sie die richtige Firmware von dem USB Stick und klicken Sie auf die Taste „**Starten**“!
6. Das Gerät führt nach dem Aktualisieren einen Neustart aus.
7. Setzen Sie den Rekorder auf Werkseinstellung zurück!

B) Über WEB Browser :

1. Laden Sie die neue Firmware (passend zu Ihrem Gerät) aus dem Netz über www.technaxx.de/support/Security Pro herunter.
TX-49: <http://www.technaxx.de/support/index.php?cat=39&pro=4561>
TX-50: <http://www.technaxx.de/support/index.php?cat=39&pro=4565>
TX-51: <http://www.technaxx.de/support/index.php?cat=39&pro=4564>
2. Speichern Sie die Datei auf Ihrem Rechner oder auf einem Wechseldatenträger.
3. Geben Sie die IP Adresse des Rekorders in die Suchleiste des Browsers (IE, Firefox oder Chrome) und bestätigen Sie mit der Taste „Enter“ Ihrer Tastatur die Eingabe.
4. Loggen Sie sich mit dem Benutzername „admin“ und Passwort „admin“ ein (oder mit Ihren abgeänderten Zugangsdaten).
5. Wählen Sie aus dem Menu „Einstellungen/System“ das Untermenu „**Aktualisieren**“ aus.
6. Wählen Sie die Firmware von Ihrem Rechner oder Wechseldatenträger.
7. Bestätigen Sie das Aktualisieren in dem Sie mit der rechten Maustaste auf die Taste „**Aktualisieren**“ klicken.
8. Ihre Verbindung mit dem Rekorder wird nach dem Aktualisieren getrennt. Der Rekorder startet automatisch neu.
9. Loggen Sie sich mit dem Benutzername „admin“ und Passwort „admin“ erneut ein (oder mit Ihren abgeänderten Zugangsdaten).
10. Setzen Sie den Rekorder auf Werkseinstellung zurück!

PS: Falls Sie eigene Einstellungen gemacht haben, sichern Sie die Konfigdatei (Konfig Sichern: Erst exportieren und nach dem Aktualisieren und Werkseinstellung wieder importieren)!