

# 600W Power Station TX-202



-  x37 razy
-  x18 razy
-  x8 razy
-  x29 razy
-  x34 razy
-  x6 godzin



- 2 x gniazdo 230V z prawdziwą sinusoidą i 600W trwałej obciążalności
- Bateria litowa o pojemności 504Wh
- Różne przyłącza 6 x USB, adapter samochodowy 12V, 2 x 230V, 2 x 12V gniazdo holownicze
- Opcje ładowania: przez panel słoneczny (opcjonalnie) adapter samochodowy i zasilacz sieciowy
- Czas ładowania: 3.5-7h (80%)
- Ochrona przed zwarciem, nadmiernym i niskim napięciem, przeladowaniem i przegrzaniem

#### Specyfikacje techniczne:

##### Wyjście:

- 2 x 230V 50Hz, max 600W czysta sinusoida
- 2 x USB-A 5V, 3.1A max 15W (w sumie)
- 2 x USB-A (QC 3.0 max 18W) (w sumie)
- 1 x typ C (PD 60W)

- 1 x Typ-C (PD 100W)
- 2 x DC (12V, 10A)
- 1 x gniazdo papierosowe QC 12 V

##### Wejście:

- 1 x Gniazdo Hollow 7909 (dla zasilacza AC, adaptera samochodowego)
- 1 x XT60 Wejście (11V-30V, 150 W MAX) słoneczna
- 1 x Port ładowania aktywacji baterii (USB-C, DC 5V, 2A Max INPUT)

- **Bateria:** Bateria litowa o pojemności 504Wh / 25.2V / 20Ah / 504Wh  
Zabezpieczenie przeciążeniowe, nadnapięciowe, nadprądowe, zwarciove i podnapięciowe, kontrola temperatury
- **Wyświetlacz:** Pozostała moc, moc wejściowa, moc wyjściowa, pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania Ostrzeżenie
- Światło LED z różnymi funkcjami

- **Waga urządzenia / wymiary:** 6,25kg / 28,7 x 20,5 x 19,8 cm

##### Zawartość pakietu:

- TECHNAXX 600W Power Station TX-202, zasilacz sieciowy, zasilacz samochodowy, kabel zasilacza solarne, instrukcja obsługi

Numer pozycji: 5011

