

Mini centrale électrique TX-205+



Sinusoïde modifiée de courant alternatif 80W
Panneau LED et phare à 3 régimes de fonctionnement
4 x USB-A (QC3.0), 1x USB-C PD 18W
Capacité de la batterie 74 Wh
Compatible avec batterie solaire (n'est pas fourni avec la station)
Protection contre la surchauffe, les courts-circuits, etc.

Caractéristiques techniques:

- Batterie lithium-ion 74 Wh (20.000 mAh, 3,7 V)
- Source d'alimentation (entrée) 19 V CA, 1,5 A
- Panneau solaire (entrée) 15-24 V CA, 1,2 A (max.)
- Sortie USB - A 1 et 3: 5 V DC/3 A Total: 5 V, 6,6 A (max.)
- USB-A sortie 2 et 4: 5 V DC/3 A, 9 V DC/ 2 A, 12 V DC/1.5 A; QC3.0 18 W (max.)
- Sortie USB-C: 5 V DC/3 A, 9 V DC/ 2 A, 12 V DC/1.5 A; PD 3.0, 18 W (max.)
- Sortie de courant continu: 12-16,8 CA, 10A (10,8A max.)
- Sortie de courant alternatif: 220V, 50Hz, 120W (max.)
- Forme d'onde de courant alternatif sinusoïde modifiée
- Puissance nominale de courant alternatif / puissance de crête: 80W/120W
- Durée de chargement environ 5 heures
- Température de fonctionnement: de -10°C à 40°C
- Protégée contre: Court -circuit, surchauffe, excès de charge, voltage excessif, tension réduite, surintensité
- Phare 1 W, 120 lm; 3 fonctions
- Panneau LED: 90 lm / 120 lm
- Raccordement: 1 x Sortie de courant continu (DC5521)
- 4 x Sortie USB - A, 1 x Sortie USB - C, 1 x Sortie 230V,
- 1x Entrée de courant continu (DC35135)
- Dimensions / Poids: 14,5 x 10,5 x 7,7 cm / 1,2 kg

Contenu de la livraison:

Technaxx Mini centrale électrique TX-205+,
adaptateur de courant alternatif, adaptateur de courant continu 12V, manuel d'utilisation

Article-No. 5014

