

Wi-Fi Karmnik dla ptaków TX-384

Inteligentna kamera w karmniku dla ptaków, która zapewni niezapomniane nagrania ptaków.



- Kamera HD WiFi 3MP ze sterowaniem aplikacją (Tuya Smart)
- Obiektyw szerokokątny, pole widzenia: przekątna 166°
- Obserwacja ptaków w czasie rzeczywistym + alerty wykrywania ruchu PIR
- Zasilany energią słoneczną – nie wymaga okablowania
- Wbudowany akumulator
- Pojemność 2L na karmę dla ptaków
- Drewniana, odporna na warunki atmosferyczne budka dla ptaków
- Widzenie nocne w podczerwieni
- Obsługuje dwukierunkową transmisję dźwięku
- Obsługuje lokalne przechowywanie na karcie MicroSD do 128 GB

Specyfikacje techniczne Camera:

- Czujnik obrazu: 3MP, 1/2,8" Kolorowy CMOS
- Obiektyw: f=2,53 mm, F/No:1,6, stała ostrość
- Kąt widzenia (FOV): Przekątna 166°
- Dzień i noc: Automatyczny filtr IR-cut
- Odległość IR: ~ 5m / 6szt. 850nm SMT IR LED
- Rozdzielczość wideo: Rozdzielczość HD (2304x1296), SD (640x320) / 15fps
- Mikrofon / Głośnik: Wbudowany
- Bezpieczeństwo Wi-Fi: WPS / WPA / WPA2
- "Odległość Wi-Fi Maks.: 15 m (otwarta przestrzeń)"
- Zakres częstotliwości: 2,412-2,472 GHz
- Maksymalna moc wyjściowa promieniowania: 100mW
- Odległość wykrywania ruchu
- Składowanie: Obsługuje karty MicroSD do 128 GB
- Bateria wbudowany akumulator Li-Ion 18650 (5200mA, 3,7V)
- Moc wejściowa: Prąd stały 5 V / 1,5 A, USB-C
- Długość kabla: 0,8 m
- Stan operacyjny: -20 - 50 °C
- Tworzywo: ABS
- Waga / Wymiary: 235 g / (szer.) 5,8 x (gł.) 6,4 x (wys.) 9,5 cm

Specyfikacje techniczne Moduł słoneczny:

- Moc: 3W
- Wyjście: DC5V/0,6A, USB-C
- Długość kabla: 2,85 m
- Tworzywo: ABS + monokrystaliczny krzem
- Waga / Wymiary: 188 g / (szer.) 17,5 x (gł.) 12 x (wys.) 1,5 cm

Specyfikacje techniczne Karmnik dla ptaków:

- Tworzywo: Drewno jodłowe
- Waga / Wymiary: 1,945 kg / (szer.) 23 x (gł.) 26,8 x (wys.) 29,2 cm

Zgodność: Aplikacja „Tuya Smart”

Zawartość pakietu: Karmnik dla ptaków, kamera WiFi, moduł solarny (2,85 m), kabel USB-C (0,8 m), uchwyt do zawieszania, pasek montażowy, uchwyt solarny, 5 śrub i kołków, instrukcja obsługi

