

Radio awaryjne DAB z korbką TX-414

z Bluetooth, latarką i funkcją powerbanku



174-240 MHz

Odbiór DAB+



Generator z korbką ręczną

2000 mAh

Funkcja powerbanku przez USB-A



Latarka z funkcją SOS

0.3W

Moduł słoneczny do ładowania

2"

Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 2" (5,2 cm)

up to 128GB

DAB+, FM, Bluetooth i MicroSD

V5.3

Bluetooth



- Odbiór DAB+ 174-240MHz
- Moduł solarny do ładowania
- Generator korbowy
- 2-calowy (5,2 cm) kolorowy wyświetlacz TFT
- Funkcja powerbanku przez USB-A
- Odtwarzanie: DAB+, FM, Bluetooth i MicroSD (maks. 128 GB)
- Latarka z funkcją SOS
- Bluetooth V5.3
- Antena teleskopowa

Specyfikacje techniczne:

- Wyświetlacz: 2-calowy (5,2 cm) kolorowy wyświetlacz TFT
- Bluetooth: Wersja 5.3 / odległość ~10m
- Długość anteny teleskopowej: Min. 9,2 cm, maks. 30 cm
- Rozmiar głośnika: Ø40mm/4Ω
- Moc głośnika: 3W
- System dźwiękowy: Mono
- Moc wejściowa: USB-C: maks. 5 V DC / 1 A
- Moc korby ręcznej: Maks. 400mA
- Zasilanie z paneli słonecznych: Maks. 60 mA (w pełnym słońcu)
- Moc wyjściowa: USB-A: maks. DC 5 V / 1 A
- Akumulator: Li-Ion 18650, 3,7 V, 2000 mAh
- Czas ładowania:
 - do 3 godzin przy użyciu zasilacza
 - do 6h przy użyciu korby ręcznej
 - do 35 godzin dzięki modułowi solarnemu
- Czas działania: do 10 godzin
- Jasność oświetlenia LED: 150 luksów
- Tworzywo: PC + ABS + silikon
- Temperatura pracy: 0 do 40°C
- Waga / Wymiary: 293 g / (dł.) 14,8 x (szer.) 8,0 x (wys.) 5,4 cm
- Zawartość pakietu: TX-414, kabel USB, instrukcja obsługi

