








## Sada 3 senzory snímače detekce pohybu TX-105

3 další snímače pro bezdrátovou bezpečnostní sadu alarmů TX-104



- |   |   |  |
|---|---|--|
|  <b>Kabellose Übertragung /</b><br>Wireless Transmission |  <b>Auslösezeit Sensor 0,5 Sekunden /</b><br>Trigger Time Sensor 0.5 seconds |  <b>Einstellbare Bewegungserfassung /</b><br>Adjustable Motion Detection |
|  <b>Erfassungswinkel 70° /</b><br>Detection Angle 70°    |  <b>Sensor-Schutzklasse IP66 /</b><br>Sensor Protection Class IP66           |  <b>Batteriebetrieb /</b><br>Powered by Batteries                        |

- Dosah bezdrátového přenosu do přijímač až 100m
- Velmi krátký spouštěcí čas senzorů 0.5 sekundy
- Nastavitelná vzdálenost detekce pohybu senzorů až do 12m
- 70° detekční úhel pro senzor
- Třída ochrany senzor IP66 (odolná proti prachu & vodě)
- Pracovní přezka o 180° rotační
- Napájeny bateriemi\* (\*není v ceně)
- Funkční & snadná manipulace

### Technické údaje:

- Senzor spotřeba energie ≤ 2mA / 4,5V
- Senzor PIR vzdálenost ~12m, úhel 70°, spouštěcí čas 0,5 sek.
- Senzor síla signálu ≤ 10mW
- Senzor třída ochrany IP66
- Senzor napájení: 3x AAA baterie\* (\*není v ceně)
- Senzor životnost baterií ~400 hodin (~16 dny)
- Senzor pohotovostní doba ~6 měsíců (když není spuštěno nic)
- Frekvence přenosu: 433MHz bezdrátového
- Provozní teplota: -20° až do +60°C
- Senzor: 132g / (D) 14 x (Š) 10 x (V) 4cm

### Obsah balení:

- Sada 3 senzory snímače detekce pohybu TX-105
- 3 upevňovací držák



Číslo položky 4751

