

# Powerstation 600W TX-202



x37 volte



x18 volte



x8 volte



x29 volte



x34 volte



x6 ore



- 2 prese schuko da 230V con onda sinusoidale reale e capacità di carica permanente di 600W
- Batteria al litio con capacità di 504Wh
- Diverse porte per connessioni: 6 x USB, adattatore auto 12V, 2 x 230V, 2 x presa 12V
- Opzioni di ricarica: tramite pannello solare (opzionale) adattatore per auto e adattatore per presa elettrica
- Tempo di ricarica: 3.5h-7h
- Protezione da cortocircuito, sovratensione e bassa tensione, sovraccarico e surriscaldamento

## Specificazioni tecniche:

### Uscita:

- 2 x 230V 50Hz, max 600W onda sinusoidale pura
- 2 x USB-A 5V, 3,1A max. 15W (comune)
- 2 x Presa cava 6514, 12V, 1x 12V, uscita per accendisigari dell'auto 10A, 3 porte totali da 120W
- 1 x Porta di ricarica per l'attivazione della batteria (USB-C, DC 5V, 2,1A Min)

- 2 x USB-A (QC 3.0), max 18W (comune)
- 1 x USB-C PD 60W (max. 60W)
- 1 x USB-C PD 100W (max. 100W)

### Ingresso:

- 1 x Presa cava 7909: DC 11-30V, 6A (150W max.) (per adattatore CA, adattatore per auto)
- 1 x XT60 porta DC 11-30V (applicabile solo al pannello solare da 18V)

### Batteria:

- Batteria al litio con capacità di 504Wh / 25,2V / 20Ah
- Protezione da sovraccarico, sovratensione, sovracorrente, cortocircuito e sottotensione, controllo della temperatura

### Display:

- Potenza residua, potenza in ingresso, potenza in uscita, tempo di funzionamento residuo, tempo di carica residuo, tensione di uscita CA, potenza nominale dell'inverter, stato della temperatura, Icona della ventola
- Luce LED con diverse funzioni: ON, strobo e SOS

Peso / Dimensioni: 6,25kg / 28,7 x 20,5 x 19,8 cm

### Contenuto della confezione:

Technaxx Powerstation 600W TX-202, adattatore CA, adattatore per auto, cavo adattatore solare, manuale di istruzioni

Numero di articolo: 5011



4 260358 125435

