

Minielektrownia TX-205+



Zmodyfikowana sinusoida 80 W AC
Panel LED i latarnia z 3 trybami
4x USB-A (QC3.0), 1x USB-C PD 18 W
Pojemność baterii 74 Wh
Kompatybilny z baterią słoneczną (brak w zestawie)
Ochrona przed przegrzaniem, zwarcie itp.

Specyfikacje techniczne:

- Akumulator litowo-jonowy 74 Wh (20.000 mAh, 3,7 V)
- Zasilanie (wejście) 19 V AC, 1,5 A
- Panel słoneczny (wejście) 15-24 V AC, 1,2 A (maks.)
- Wyjście USB-A 1 i 3: 5 V AC, 2,4 A Razem: 5 V, 6,6 A (maks.)
- Wyjście USB-A 2 i 4: 5 V DC/3 A, 9 V DC/ 2 A, 12 V DC/1,5 A; QC3.0 18 W (maks.)
- Wyjście USB-C: 5 V DC/3 A, 9 V DC/ 2 A, 12 V DC/1,5 A; PD 3.0, 18 W (maks.)
- Wyjście DC: 12-16,8 V AC, 10 A (10,8 A maks.)
- Wyjście AC: 220 V, 50 Hz, 120 W (maks.)
- Przebieg prądu przemiennego: Zmodyfikowana sinusoida
- Znamionowa moc AC / moc szczytowa: 80 W / 120 W
- Czas ładowania około 5 godzin
- Temperatura pracy: od -10°C do 40°C
- Zabezpieczony przed: przed zwarcie, przegrzaniem, przeładowaniem, przepięciem, niskim napięciem, nadprądowym
- Latarka: 1 W, 120 lm; 3 funkcje
- Panel LED 90 lm / 120 lm
- Połączenia: 1 x Wyjście CD (DC5521), 4 x Wyjście USB-A, 1 x Wyjście USB-C, 1 x Wyjście 230 B, 1 x Wyjście DC (DC35135)
- Wymiary / Waga: 14,5 x 10,5 x 7,7 cm / 1,2 kg

Zawartość pakietu:

Technaxx Minielektrownia TX-205+,
zasilacz AC, zasilacz 12 V DC, instrukcja obsługi

Article-No. 5014

