

TrendGeek® * Manual de usuario

Smartwatch TG-SW2HR

Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG declara que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario, cumple con los requisitos esenciales de las normativas a las que hace referencia la Directiva **RED 2014/53/UE**. Aquí encontrará la Declaración de Conformidad: **www.technaxx.de/** (en la barra inferior “Konformitätserklärung”). Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual de usuario.

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).
Email gratuito: **support@technaxx.de**

Este dispositivo tiene una batería recargable. Se debe estar completamente cargada antes del primer uso.

Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto.

Garantía 2 años

Disfrute su producto * Comparta sus experiencias y opinión en uno de los portales de internet bien conocidos.

Características

- Reloj inteligente y seguimiento de salud
- Bluetooth 4.0 para mensajes del móvil
- FunDo Pro APP gratuita: disponible en Google Play Store y en Apple AppStore
- Conectividad de teléfono por Bluetooth: Mensajes del teléfono, liberación remota de cámara, control de música, llamadas, agenda y registro de llamadas
- Sincronización de contactos, mensajes, indicación de llamadas
- Llamadas perdidas, alertas de alarma (SMS, MMS, Gmail, WeChat, Whatsapp, WW, Facebook, Twitter, etc.)
- Función anti pérdida: encuentre el teléfono con el reloj y viceversa
- Monitorización de sueño: Registra el sueño y analiza los patrones de sueño
- Llamadas Bluetooth
- Función de deporte: Podómetro, calorímetro, ritmo cardíaco, recordatorio de actividad y recordatorio de bebida
- indicación de hora, función de alarma, calendario, etc.
- Interfaces: Micro USB
- Elección de 3 configuraciones de pantalla distintas

Especificaciones técnicas

Pantalla	Pantalla TFT de 1,54"
Procesador	MTK2502D
Bluetooth	Versión 4.0
Frecuencia de transmisión BT	2.4GHz
Potencia de emisión radiada BT máx.	2.5mW
Alimentación	Integrada recargable 220mAh Batería de Litio-polímero 3,7V
Tiempo de carga	~1-2 horas (usar el cable Micro USB incluido, adaptador de carga USB)
APP	FunDo Pro
Idiomas de APP soportados	GB, DE, ES, PRT, IT, PL, NL, TR, CZ, FR, ARA, RU
Peso / Dimensiones	54g / 48,2 x 41,8 x 10,8mm
Temperatura de almacenamiento / Temperatura operativa	-20°C hasta 45°C
Contenido del embalaje	TrendGeek® Smartwatch TG-SW2HR, cable de carga Micro USB, manual del usuario
Compatibilidad	Android 4.3 o superior e iOS 8.0 o superior

Carga

Conecte el cable de carga Micro USB al reloj (1) y el otro extremo a un adaptador de alimentación USB (*no incluido).

Vista del producto



El reloj debe cargarse como mínimo 2 horas antes del uso.

1	Puerto USB	Carga
2	Botón de encendido	Encendido/apagado, Activar/desactivar pantalla, Volver a pantalla de inicio
	Pantalla tácil	Cada función (menú principal) se muestra en la pantalla táctil capacitativa

Encendido y uso

Botón de encendido / Funcionamiento

Mantenga pulsado el botón de encendido / apagado dos segundos para encender su reloj. La pantalla del reloj se encenderá y se mostrará la pantalla de inicio.

INFORMACIÓN: Si el último dispositivo móvil conectado con el reloj está encendido y la función Bluetooth activada en ambos dispositivos, el reloj se conectará automáticamente con el dispositivo móvil.

Botón de encendido

- 1x pulsación breve → encender/apagar la pantalla
- Pulsar 3-4 segundos → encender/apagar el reloj

Pantalla

- Deslizar a derecha o izquierda → abrir Menú
- Deslizar arriba o abajo → página de menú siguiente o anterior
- Deslizar de arriba abajo → Configuración de función de acceso directo

Conectividad Bluetooth y función de sincronización

Activar Bluetooth en el teléfono:

Encienda el reloj. Deslice hacia arriba varias veces hasta que aparezca el icono de configuración. Toque el icono. Toque en configuración BT. Active la alimentación y la visibilidad.

Activar Bluetooth en el dispositivo móvil

Conecte el dispositivo móvil con su reloj. Se mostrará el nombre Bluetooth „**TG-SW2HR**“.

Sincronización de datos

Tras instalar FunDo Pro App y conectar correctamente el teléfono y el reloj por Bluetooth, puede sincronizar datos entre el teléfono y el dispositivo móvil (**consulte el capítulo: Instalar APP**).

Instalar FunDo Pro APP en su teléfono

Busque la aplicación **FunDo Pro APP** en Google Play Store o en Apple AppStore.

Instale esta APP  en su teléfono o escanee el siguiente código QR.



Conectar el reloj con FunDo Pro APP

Espere a que el reloj esté totalmente cargado. Active el Bluetooth en su teléfono. Abra la APP. Confirme todas las solicitudes para aprovechar al máximo la APP.

Pulse „Add device / Añadir dispositivo” en „More / Más” y busque “**TG-SW2HR**”. Elija “**TG-SW2HR**” de la lista y ya está preparado. El reloj estará conectado con el teléfono y la APP.

Resumen del menú

Tras encender el reloj, deslice de izquierda a derecha la pantalla para activar el menú. Deslice arriba o abajo para elegir. Toque un icono para abrir la función correspondiente. Para salir de la función deslice de derecha a izquierda o pulse el botón de encendido.

Agenda

Sincronice los contactos para verlos en el reloj.

Marcador

Introduzca el número de teléfono para marcar desde el reloj.

Registro de llamadas

Tras conectar por Bluetooth, podrá comprobar sus registros de llamadas. Muestra todos los registros, incluyendo llamadas perdidas, llamadas realizadas y llamadas recibidas.

Mensajería

Sincroniza los mensajes del teléfono. (solamente para Android)

Notificaciones

Para SMS, mensajes de Skype entrantes y otras aplicaciones del teléfono conectado, el reloj le notificará para que pueda leerlos.

Bluetooth

Activa/desactiva Bluetooth y activa/desactiva la visibilidad.

Puede comprobar el nombre y dirección Bluetooth. Busca y conecta con el teléfono.

Podómetro

Vigile su estado físico con el podómetro. Cuenta sus pasos y calcula el consumo de calorías y la distancia recorrida.

Monitor de sueño

Si desea monitorizar su calidad de sueño según las horas de sueño, debe llevar el reloj en la muñeca cuando vaya a dormir. **Nota:** La monitorización de sueño solo se realiza de 9PM a 9AM.

Ritmo cardiaco

Toque la pantalla del reloj para comenzar a medir sus latidos. **Nota:** Si desea disponer de una estadística de su ritmo cardiaco debe sincronizar todas las mediciones con FunDo Pro APP en su teléfono.

Recordatorio de sedentariedad

Puede establecer una hora para recordarle realizar ejercicio o caminar un poco.

Anti pérdida / Búsqueda de teléfono

El reloj busca el teléfono o el teléfono busca el reloj.

Música BT

Monitorice y controle la reproducción de música desde el teléfono por Bluetooth. Reproduzca música por el altavoz del teléfono o usando un auricular Bluetooth conectado al teléfono.

Telemando de cámara

Use la cámara del teléfono para tomar fotos; puede tocar en la pantalla para realizar una foto.

Configuración

En la configuración del reloj puede restablecer la hora, el tema, el idioma, la pantalla y los valores de fábrica.

Para restablecer el reloj a los valores por defecto, toque el menú de configuración en „Reboot Settings“/”Reiniciar configuración”.

Funciones adicionales del reloj


Alarma, Calendario, Cronómetro, Calculadora, control Siri, Meteorología, Modo de ahorro de energía, Contador, Código QR para descarga de app.

Recomendaciones

- La conexión Bluetooth se desconecta cuando el reloj excede cierta distancia.
- La función de búsqueda no puede usarse cuando la función anti pérdida se haya activado hasta que se restablezca la conexión por Bluetooth.
- Vuelva a conectar con Bluetooth si el Bluetooth no funciona durante más de 5 min.
- Acepte la sincronización de la agenda del teléfono; en caso contrario no tendrá sincronización de la agenda.
- Se muestran títulos cuando se escuche música. No es el caso al usar dispositivos móviles.

Instrucciones de seguridad

- Reconstruir o modificar el producto afecta a su seguridad.
- Todas las modificaciones y reparaciones del dispositivo o sus accesorios deben ser realizadas por el fabricante o personas autorizadas explícitamente por el fabricante.
- No abra nunca el producto usted mismo. No realice nunca reparaciones usted mismo.
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse por impactos, golpes o incluso por caídas desde baja altura.
- Mantenga alejado el producto del agua, la humedad y los extremos de calor.
- No sumerja nunca el producto en agua ni otros líquidos.
- Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.
- No caliente nunca la batería a más de 60°C ni la deje caer o tire al fuego, riesgo de explosión/incendio.
- No cortocircuite la batería.
- No someta la batería a tensión mecánica. Evite dejar caer, golpear, doblar, retorcer o cortar la batería.
- Interrumpa el proceso de carga de inmediato si la batería se sobrecalienta. Una batería sobrecalentada o deformada durante el proceso de carga está defectuosa, y debe dejar de usarse.
- No agote nunca la batería por completo, acortaría su vida útil.
- Es fundamental tener en cuenta la polaridad correcta de la batería. Una batería introducida incorrectamente puede provocar la destrucción del producto y riesgo de incendio.
- Si debe guardar la batería, se recomienda guardarla al 30% de su volumen de carga. Guárdela apartada de la luz solar directa. Temperatura ideal de almacenamiento: 10-20°C.
- Mantenga alejado el producto de los niños pequeños.



Consejos para la protección del medio ambiente:

No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania.