

Radio DAB+ d'urgence à manivelle TX-414

avec Bluetooth, lampe torche et fonction de batterie externe



174-240 MHz

Réception DAB+



Générateur à manivelle

2000 mAh

Fonction batterie externe via USB-A



Lampe torche avec fonction SOS

0.3W

Module solaire pour la recharge

2"

Écran couleur TFT de 2" (5,2 cm)

up to 128GB

DAB+, FM, Bluetooth et MicroSD

V5.3

Bluetooth



- Réception DAB+ 174-240 MHz
- Module solaire pour la charge
- Générateur à manivelle
- Écran couleur TFT de 2 pouces (5,2 cm)
- Fonction de batterie externe via USB-A
- Lecture : DAB+, FM, Bluetooth et microSD (max. 128 Go)
- Lampe torche avec fonction SOS
- Bluetooth V5.3
- Antenne télescopique

Caractéristiques techniques:

- Afficher: Écran TFT couleur de 5,2 cm (2")
- Bluetooth: V5.3 / distance d'environ 10 m
- Longueur de l'antenne télescopique: Min. 9,2 cm, max. 30 cm
- Taille du haut-parleur: Ø 40mm/4Ω
- Puissance du haut-parleur: 3W
- Système audio: mono
- Puissance d'entrée: USB-C : max. 5 V CC / 1 A
- Énergie à manivelle: max. 400 mA
- Énergie des panneaux solaires: max. 60 mA (en plein soleil)
- Puissance de sortie: USB-A : max. 5 V CC / 1 A
- Batterie rechargeable: batterie Li-Ion 18650, 3,7 V, 2000 mAh
- Temps de charge:
 - jusqu'à 3 h d'autonomie avec adaptateur secteur
 - jusqu'à 6 heures par manivelle
 - jusqu'à 35h par module solaire
- Temps de fonctionnement: jusqu'à 10h
- Luminosité de l'éclairage LED: 150Lux
- Matériel: PC + ABS + silicone
- Température de fonctionnement: de 0 à 40°C
- Poids / Dimensions: 293 g / (L) 14,8 x (l) 8,0 x (H) 5,4 cm

Contenu de la livraison: TX-414, câble USB, manuel d'utilisation

