

Souprava alarm bezdrátový zabezpečovací TX-104

Přijímač se 2 senzory pro detekci pohybu



Kabellose Übertragung /
Wireless Transmission



Auslösezeit Sensor 0,5 Sekunden /
Trigger Time Sensor 0.5 seconds



Erweiterbar bis zu 5 Sensoren /
Expandable up to 5 Sensors



Einstellbare Bewegungserfassung /
Adjustable Motion Detection



Alarm mit Ton /
Sound Alarm



Erfassungswinkel 70° /
Detection Angle 70°



Vibrationsalarm /
Vibration Alarm



Alarm mit LED-Licht /
LED Light Alarm



Sensor-Schutzklasse IP66 /
Sensor Protection Class IP66



Batteriebetrieb /
Powered by Batteries

- Dosah bezdrátového přenosu až do 100m mezi přijímač a senzor
- Velmi krátký spouštěcí čas senzorů 0.5 sekundy
- Rozšiřitelné až 5 senzorů s jedním přijímačem
- Nastavitelná vzdálenost detekce pohybu senzorů až do 12m
- 70° detekční úhel pro senzor
- 3 způsoby alarmu: vibrace, zvuk, diodové LED
- Třída ochrany senzor IP66 (odolná proti prachu & vodě)
- Přijímač s přezkou na opasek
- Pracovní přezka o 180° rotační
- Napájeny bateriemi* (*není v ceně)
- Funkční & snadná manipulace



Technické údaje:

- Senzor spotřeba energie $\leq 2\text{mA}$ / 4,5V
- Senzor PIR vzdálenost $\sim 12\text{m}$, úhel 70° , spouštěcí čas $\leq 0,5$ sek.
- Senzor síla signálu $\leq 10\text{mW}$
- Senzor třída ochrany IP66
- Senzor napájení: 3x AAA baterie* (*není v ceně)
- Senzor životnost baterií ~ 400 hodin (~ 16 dny)
- Senzor pohotovostní doba ~ 6 měsíců (když není spuštěno nic)
- Přijímač spotřeba energie $\leq 8\text{mA}$ / 4,5V
- Přijímač napájení: 3x AAA baterie* (*není v ceně)
- Přijímač životnost baterií ~ 100 hodin (~ 4 dny)
- Přijímač alarmu: vibrace nebo zvuk 15 sek. nebo diodové LED
- Frekvence přenosu: 433MHz bezdrátového
- Provozní teplota: -20° až do $+60^\circ\text{C}$
- Senzor: 132g / (D) 14 x (Š) 10 x (V) 4cm
- Přijímač: 82g / (D) 8 x (Š) 5.5 x (V) 4cm

Obsah balení:

- Souprava alarm bezdrátový zabezpečovací TX-104 (1 přijímač & 2 senzory)
- 2 upevňovací držák
- Návod k obsluze

Číslo položky 4750

