

Draadloze veiligheidsalarmset TX-104

Ontvanger met 2 sensoren voor bewegingsdetectie



Kabellose Übertragung /
Wireless Transmission



Auslösezeit Sensor 0,5 Sekunden /
Trigger Time Sensor 0.5 seconds



Erweiterbar bis zu 5 Sensoren /
Expandable up to 5 Sensors



Einstellbare Bewegungserfassung /
Adjustable Motion Detection



Alarm mit Ton /
Sound Alarm



Erfassungswinkel 70° /
Detection Angle 70°



Vibrationsalarm /
Vibration Alarm



Alarm mit LED-Licht /
LED Light Alarm



Sensor-Schutzklasse IP66 /
Sensor Protection Class IP66



Batteriebetrieb /
Powered by Batteries

- Draadloze transmissiebereik tot 100m tussen ontvanger en sensor
- Zeer korte sensor trigger tijd van 0,5 seconden
- Uitbreidbaar tot 5 sensoren met één ontvanger
- Verstelbare sensor bewegingsdetectie afstand tot 12m
- 70° detectiehoek voor sensor
- 3 alarmmethoden: trilling, geluid, LED-licht
- Sensor beschermingsklasse IP66 (stof & waterdicht)
- Ontvanger met riem gesp
- Bevestigingsspen 180° roterend
- Werkt op batterijen* (*niet inbegrepen)
- Functionele & gemakkelijke afhandeling



Technische specificaties:

- Sensor energieverbruik ≤ 2mA / 4,5V
- Sensor PIR afstand ~12m, hoek 70°, activeringstijd ≤ 0,5 sec.
- Sensor signaalsterkte ≤ 10mW
- Sensor beschermingsklasse IP66
- Sensor stroomvoorziening: 3x AAA batterijen* (*niet inbegrepen)
- Sensor batterij levensduur ~400 uur (~16 dagen)
- Sensor standby-tijd ~6 maanden (wanneer er niets wordt geactiveerd)
- Ontvanger energieverbruik ≤ 8mA / 4,5V
- Ontvanger stroomvoorziening: 3x AAA batterijen* (*niet inbegrepen)
- Ontvanger batterij levensduur ~100 uur (~4 dagen)
- Ontvanger alarm: trilling of geluid 15 sek. of LED-licht
- Transmissie frequentie: 433MHz draadloze
- Bedrijfstemperatuur: -20° tot +60°C
- Sensor: 132g / (L) 14 x (B) 10 x (H) 4cm
- Ontvanger: 82g / (L) 8 x (B) 5.5 x (H) 4cm

Inhoud verpakking:

- Draadloze veiligheidsalarmset TX-104 (1 ontvanger & 2 sensoren)
- 2 montagebeugel
- Gebruikersaanwijzing

Artikelnummer 4750



4 260358 122595