

Powerstation 1200W TX-231



- Gniazdo 2 x 230V z prawdziwą sinusoidą i stałą obciążalnością 1200W
- Bateria Li-ion o pojemności 917,28Wh/ 25.2V/36.4Ah/917.28Wh
- Różne przyłącza 6 x USB, adapter samochodowy 12V, 2 x 230V, 2 x gniazdo holenderskie 12V, 1 x port ładowania aktywacji akumulatora

Opcje ładowania:

- Przez panel słoneczny (opcja), zasilacz samochodowy i Kabel 230V AC
- Czas ładowania: ok. 1,2h
- Ochrona przed zwarcieniem, nadmiernym i niskim napięciem, przeładowaniem i przegrzaniem



Specyfikacje techniczne:

- USB-A Output 1 (2x): 5V=, Total 3.1A Max
- USB-A Output 2 (2x): 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A, Total 18W Max
- USB-C Output 1 (1x): 60W Max (5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A)
- USB-C Output 2 (1x): 100W Max (5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A)
- Car Port & DC (2x): DC12V, 10A, Total 120W Max
- AC Output (2x): AC 230V, 50Hz, Total 1200W Max
- DC Input (1x): 11-36V=, 10A (240W Max Solar + wejście Car Adapter)
- USB-C Input (ładowanie awaryjne): 5V=2A Max
- AC input 230V (fast charging port)
- Runtime: Załaduj telefon komórkowy do 70 razy (np. 3.7V/3090mAh)
- Tablet do 36 razy (np. 3.7V/7340mAh)
- Drożdżówka do 65 razy (np. 3.7V / 4000mAh)
- Aparat fotograficzny do 50 razy (np. 7.2V/2080mAh)
- Notebook do 15 razy (np. 10.8V / 5000mAh)
- Lodówka mini do 11h (np. 14.8V / 5000mAh)

Waga urządzenia: 12kg

Wymiary jednostki: 39 x 22 x 29 cm

Zawartość pakietu:

Technaxx Powerstation 1200W TX-231, instrukcja obsługi, kabel AC, Car Adapter, Solar Adapter

Numer pozycji: 5043

