

Powerstation I200W TX-23I













- 2 x Steckdose mit echter Sinuswelle und 1200 W Dauerbelastbarkeit
- Li-lonen-Batterie mit 917,28Wh Kapazität/ 25.2V/36.4Ah/917.28Wh
- Diverse Anschlüsse 6 x USB, 12V Auto-Adapter, 2 x 230V, 2 x 12V Hohlsteckdose, 1 x Batterieaktivierungs- Ladeanschluss Lademöglichkeiten:
- Über Solarpanel (optional), Autoadapter und AC-Kabel
- Ladezeit: ca. 1,2h (Netzteil); 4 Std. (über 2x TX-206 Solar Panel)
- Schutz gegen Kurzschluss, Über- und Unterspannung, Überladung und Überhitzung



Technical Specifications:

- USB-A Ausgang 1 (2x): 5V-- , insgesamt 3.1A Max
- USB-A Ausgang 2 (2x): 5V=3A, 9V=2A, 12V=1,5A, insgesamt 18W Max
- USB-C Ausgang 1 (1x): 60W Max (5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3A)
- USB-C-Ausgang 2 (1x): 100W Max (5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A)
- Autoanschluss & DC (2x): DC12V, 10A, insgesamt 120W Max
- AC-Ausgang (2x): AC 230V, 50Hz, insgesamt 1200W Max
- DC-Eingang (1x): 11-36V=,10A(240W Max Solar + KFZ-Adapter Eingang)
- USB-C-Eingang (im Notfall aufladbar): 5V=2A Max
- 230V AC Eingang (Schnellladeeingang)
- Laufzeit: Laden Sie Ihr Mobiltelefon bis zu 70 Mal (z.B.3.7V/3090mAh)
- Tablet bis zu 36 Mal (z.B.3.7V / 7340mAh)
- Drohne bis zu 65 Mal (z.B.3.7V / 4000mAh)
- Kamera bis zu 50 Mal (z.B.7.2V / 2080mAh)
- Notebook bis zu 15-mal (z.B.10.8V / 5000mAh)
- Mini-Kühlschrank bis zu 11 Stunden laufen lassen (z.B. 14.8V/5000mAh)

Gewicht des Geräts: 12kg Abmessungen des Geräts: 39 x 22 x 29 cm

Verpackungsinhalt:

Technaxx Powerstation 1200W TX-231, Handbuch, AC-Kabel, Autoadapter, Solaradapterkabel

