

# Powerstation 300W TX-201



-  x23 volte
-  x18 volte
-  x11 volte
-  x5 volte
-  x21 volte
-  x3.6 h



- Presa schuko da 230V con onda sinusoidale reale e potenza di 300W
- Batteria al litio con capacità di 315Wh
- Diverse porte per connessioni: 3x USB, 12V auto, presa 230V
- Opzioni di ricarica: tramite pannello solare (opzionale) adattatore per auto e adattatore per presa elettrica
- Tempo di ricarica: 4-6h (80%)

#### Specificazioni tecniche:

##### Uscita:

- 1x 230V 50Hz, max 300W onda sinusoidale pura
- 2x USB-A 5V, 3,1A max 15W (comune)
- 1x USB-C PD, 5V, 9V, 12V, 15V, 20V, max 3A (60W)
- 1x presa per accendisigari dell'auto da 12V 10A max.120W

##### Ingresso:

- 1 x presa Hollow 7909 DC 11-30V, 5A (100W max.) (per adattatore CA, adattatore per auto)
- 1 x porta di attivazione della batteria USB-C 5V, 2,1A
- 1 x 11-30V, 5A 100W (adattatore CA + auto), 18V, max. 120W per pannello solare

##### Batteria:

- Li-Ion (NMC), 25.2V, 12.5Ah
- Protezione da sovraccarico, sovratensione, sovracorrente, cortocircuito e sottotensione, controllo della temperatura

##### Display:

- Potenza residua, potenza in ingresso, potenza in uscita, tempo di funzionamento residuo, tempo di carica residuo, tensione di uscita CA, potenza nominale dell'inverter, stato della temperatura, icona della ventola
- Luce LED con diverse funzioni: ON, strobo e SOS

**Peso/Dimensioni:** 3.9 kg/ 27x15x18.2 cm

##### Contenuto della confezione:

Technaxx Powerstation 300W TX-201, adattatore CA, adattatore per auto, cavo adattatore solare, manuale di istruzioni



Numero di articolo: 5010

