

300W Power Station TX-201



- Gniazdo 230V z prawdziwą sinusoidą i mocą 300W
- Bateria litowa o pojemności 315Wh
- Różne złącza 3x USB, 12V samochodowe, gniazdo 230V
- Opcje ładowania: poprzez panel słoneczny (opcja) adapter samochodowy i zasilacz sieciowy
- Czas ładowania: 4-6h (80%)

Specyfikacje techniczne:

Wyjście:

- 1 x 230V 50Hz, max 300W czysta sinusoida
- 2 x USB-A 5V, 3.1A max 15W (wspólne)
- 1 x USB-C PD, 5V, 9V, 12V, 15V, 20V, max 3A (60W)
- 1x gniazdo papierosowe 12V 10A max.120W

Wejście:

- 1 x Gniazdo Hollow 7909 DC 11-30V, 5A (100W max.) (dla zasilacza AC, adaptera samochodowego)
- 1 x USB-C port aktywacji baterii 5V, 2.1A
- 1 x 11-30V, 5A 100W (AC+ Car- Adapter), 18V, max. 120W dla panelu słonecznego
- **Bateria:** Li-Ion (NMC), 25.2V, 12.5Ah, 315 Wh
- **Wyświetlacz:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, nadnapięciowe, nadprądowe, zwarcie i podnapięciowe, kontrola temperatury
- Pozostała moc, moc wejściowa, moc wyjściowa, pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania Podkreśla napięcie wyjściowe AC, moc znamionową inwertera, stan temperatury, ikonę wentylatora
- Światło LED z różnymi funkcjami
- **Waga/wymiary urządzenia:** 3.9 kg/ 27x15x18.2 cm
- **Zawartość pakietu:** TECHNAXX 300W Power Station TX-201, zasilacz sieciowy, zasilacz samochodowy, kabel zasilacza solarnego, instrukcja obsługi

Article-No.5010

