


## Falownik 1200W TE16

Do mobilnego korzystania z urządzeń elektronicznych za pośrednictwem połączenia 12V



- 2x 5V porty USB z maks. 3,1A (łącznie)
- 2x 230V bezpieczne gniazda stykowe z wyłącznikiem
- Przekształca moc akumulatora 12V DC na standardową moc (instalacji domowej) 230V AC w celu zasilania szeregu urządzeń elektronicznych: tablety, smartfony, laptopy, systemy gry, telewizory, odtwarzacze DVD/MP3, akcesoria kempingowe, GPS i wiele
- Moc wyjściowa maks. 1200W (ciągłe) & 2400W (szczytowe)
- Automatische wyłączenie zasilania w celu zabezpieczenia akumulatora samochodowego (alarm przy ~10,5V & ~16V)
- Ochrona przed przeciążeniem & zwarciami
- Ochrona przed przegrzaniem dzięki wbudowanej wentylacji
- Naprawiono uchwyt na urządzenie dla bezpiecznego mocowania

### Specyfikacje techniczne:

- Napięcie wejściowe akumulatora DC 12V (10,5V-16V)
- Napięcie wyjściowe na gniazdo AC 230V / AC częstotliwość 50Hz nominalna
- Zmodyfikowana fala sinusoidalna
- Ochrona obwodu (przeciążenie DC): 3x 40A wewnętrzne bezpieczniki
- Długość przewodu 2x 90cm
- Waga / Wymiary: 2,3 kg / (D) 28,8 x (S) 15,9 x (W) 9,9cm

### Contenido del paquete:

- Falownik 1200W TE16
- Uchwyt mocno na urządzeniu
- 2x 90cm kabel przyłączeniowy
- Instrukcja obsługi

Numer pozycji 4753

