

Omvormer 2000W TE22

Voor mobiel gebruik van verschillende elektronische apparaten via 12V-aansluiting



- Voor mobiel gebruik van elektronische apparaten via 12V-aansluiting
- 2x USB-poorten met max. 6A (in totaal)
- 2x 230V stopcontacten met Aan-/Uit-schakelaar
- Converteert 12V DC-accuspanning naar standaard 230V AC (huishoud) spanning, om een verscheidenheid aan elektronica te voeden, b.v. tablets, Smartphones, laptops, gamesystemen, TV's, DVD- / MP3-spelers, campingaccessoires, GPS-apparaten en nog veel meer
- Uitgangsvermogen 2000W (max. continu) en 4000W (piek)
- Automatische uitschakeling ter bescherming van de accu van de auto (alarm bij ~10,2V & ~15,8V)
- Beveiliging tegen overbelasting & kortsluiting
- Oververhittingsbeveiliging door ingebouwde ventilator
- Vaste apparaathouder op het apparaat voor veilige bevestiging

Technische specificaties:

- Ingangsspanning van de batterij DC 12V (10,2V–15,8V)
- Uitgangsspanning per stopcontact AC 230V / AC frequentie 50Hz nominaal
- Echte sinusgolf
- Circuit bescherming (DC overbelasting): 6x 40A interne zekeringen
- Kabellengte 2x 60cm
- Gewicht / Afmetingen: 4.2kg / (L) 36,0 x (W) 26,0 x (H) 11,9cm

Inhoud van de verpakking:

Spanningsomvormer 2000W TE22, Vaste apparaathouder, 2x 60cm verbindingskabel, Gebruikersaanwijzing



Artikelnummer 4912

