


Mikrofon Karaoke Fabric BT-X44



- Mikrofon Karaoke z dwóch wbudowanych głośników 5W stereo & funkcja echa
- Przesyłanie strumieniowe (MP3) poprzez BT V4.2, kartę MicroSD (do 32GB), AUX-IN (telefon komórkowy, tablety, notebook, PC, itp.)
- Funkcja EOV (oryginalny głos jest tłumiony)
- Wyjście AUX do podłączenia do zewnętrznych systemów HiFi
- Kompatybilny z APPs wokalnymi & Karaoke
- Śpiew z rodziną & przyjaciółmi, na uroczystości & strony Karaoke

Specyfikacje techniczne:

- Bluetooth V4.2, A2DP profil, ~10m dystans
- Wyjście: 2x 5W głośniki, impedancja 2Ω, SNR ≤80dB
- Głośniki: zakres częstotliwości 100Hz~10kHz
- Bluetooth: pasmo częstotliwości 2,4GHz
- Bluetooth: moc transmisji promieniowania maks. 2,5mW
- Funkcje: BT, karta MicroSD, AUX-IN, wyjście słuchawkowe
- 1x wejście mikrofon (główki mikrofonu)
- Maks. poziom ciśnienia akustycznego: >115dB, 1kHz, THD<1%
- Wbudowany akumulator 1000mAh Li-polimerowy typ 1850 4,2V
- Czas ładowania / odtwarzania: ~2-3 godzin / ~5-8 godzin
- Napięcie / prąd ładowania: DC 5V / 1A
- Materiał: Aluminium + Tworzywo ABS + Tkanina
- Waga / Wymiary: 356g / (D) 26,0 x (S) 7,5 x (W) 7,5cm

Zawartość pakietu:

- MusicMan[®] Mikrofon Karaoke Fabric BT-X44
- Kabel do ładowania USB-Micro USB
- Kabel Micro USB-do-Audio (AUX) z 3,5mm gniazdka
- Instrukcja obsługi



Numer pozycji 4810 (Szary)



Numer pozycji 4811 (Niebieski)

