


Bezdrátová sluchátka TV Chin Gurard TX-99

Stereo sluchátka jako sluchadlo pro hlas & hudbu



Funk Stereokopfhörer /
Wireless Headphone



Sender & Empfänger /
Transmitter & Receiver



Hörunterstützung /
Hearing aid



Verbindung zum Wiedergabegerät via Audiokabel /
Connection to playback device via audio cable



Mikrofonanschluss /
Microphone jack



Line-in/out Anschluss /
Line-in/out jack



Reduzierung von Umgebungsgeräuschen /
Environmental Noise Reduction



3 Ohrsteckergrößen /
3 Ear Plug Sizes



470mAh Akku /
470mAh Battery

- Bezdrátový přenos mezi vysílačem a přijímačem až do 15m otevřených prostorů
- Možnost připojení k téměř všem zařízením s audio výstupem pomocí kabelu audio 3,5mm jack-on-RCA
- Sluchadlo a odpovídající hlasitost pro televizi a hudbu
- Připojení k mobilnímu telefonu pomocí kabelu AUX
- Sluchátka do uší pro efektivní snížení hluchosti v prostředí
- Ideální pro sluchově postižené osoby a seniory



Technické údaje:

- Vzdálenost přenosu ~15m otevřený prostor
- Frekvenční pásmo (FM kanály): 863.5/864/864.5MHz
- Frekvenční charakteristika / THD: 20Hz–20kHz / < 5% při 1kHz
- Radiovaný přenosový výkon max. 5mW
- Impedance: 32Ω ± 15 % při 1kHz
- Citlivost: 114 ± 5 dB při 1kHz
- Připojení: Mikrofon 2,5mm & Line-in/out 3,5mm
- Dobíjecí 470mAh lithium-polymerová baterie 3,7V
- Doba nabíjení / přehrávání: ~3 hodiny / ~8 hodin
- Materiál: Silikon + PP + TPE + ABS plast
- Přijímač Hmotnost / Rozměry: 64g / (D) 16,7 x (Š) 1,9 x (V) 20,6cm
- Vysílač Hmotnost / Rozměry: 86g / (D) 13,2 x (Š) 5,0 x (V) 4,2cm (bez antény) / (H) 9,9cm (s anténou)

Inhoud verpakking:

Bezdrátová sluchátka TV Chin Gurard TX-99 (přijímač & vysílač), Napájecí adaptér 5V/1A, 2,5mm kabel s mikrofonem, 3mm 3-Pin audio kabel, 3,5mm audio kabel do 2 zásuvek 3,5mm RCA jack & 2 samec 3,5mm RCA jack, 3 různé velikosti uší zástrčky, Návod k obsluze

Číslo položky 4735

