


Draadloze oortelefoon TV Chin Guard TX-99

Stereo oortelefoon als hoortoestel voor stem & muziek



Funk Stereokopfhörer /
Wireless Headphone



Sender & Empfänger /
Transmitter & Receiver



Hörunterstützung /
Hearing aid



Verbindung zum Wiedergabegerät via Audiokabel /
Connection to playback device via audio cable



Mikrofonanschluss /
Microphone jack



Line-in/out Anschluss /
Line-in/out jack



Reduzierung von Umgebungsgeräuschen /
Environmental Noise Reduction



3 Ohrsteckergrößen /
3 Ear Plug Sizes



470mAh Akku /
470mAh Battery

- Draadloze verbinding tussen zender en ontvanger tot 15m open gebieden
- Aansluitbaar op bijna elk apparaat met een audio-uitgang via 3,5mm audio-kabel jack-on-RCA
- Hoorapparatuur & voldoende volume voor televisie en muziek
- Aansluiting op een mobiele telefoon via een AUX-kabel
- In-ear koptelefoon voor effectieve geluidsreductie
- Ideaal voor slechthorenden en senioren



Technische specificaties:

- Zendbereik ~15m open ruimte
- Frequentieband (FM-kanalen): 863.5/864/864.5MHz
- Frequentiebereik / THD: 20Hz–20kHz / <5% bij 1kHz
- Stralingsvermogen max. 5mW
- Impedantie: 32Ω ± 15 % bij 1kHz
- Gevoeligheid: 114 ± 5 dB bij 1kHz
- Aansluitingen: Microfoon 2,5mm & Lijn in/uit 3,5mm
- Geïntegreerde oplaadbare 470mAh lithium polymeerbatterij 3,7V
- Oplaadtijd / Afspeeltijd: ~3 uur / ~8 uur
- Materiaal: Siliconen + PP + TPE + ABS kunststof
- Ontvanger Gewicht / Afmetingen: 64g / (L) 16,7 x (B) 1,9 x (H) 20,6cm
- Zender Gewicht / Afmetingen: 86g / (L) 13,2 x (B) 5,0 x (H) 4,2cm (zonder antenne) / (H) 9,9cm (met antenne)

Inhoud verpakking:

Draadloze oortelefoon TV Chin Guard TX-99 (ontvanger & zender), Voedingsadapter 5V/1A, 2,5mm kabel met microfoon, 3,5mm 3-pins audio kabel, 3,5mm audio kabel aan 2 vrouwelijke 3,5mm jack & 2 mannelijke 3,5mm RCA jack, 3 verschillende oordopgroottes, Gebruikersaanwijzing

Artikelnummer 4735

