


Casque sans fil TV Chin Guard TX-99

Casque stéréo comme aide auditive pour la voix & la musique



Funk Stereokopfhörer /
Wireless Headphone



Sender & Empfänger /
Transmitter & Receiver



Hörunterstützung /
Hearing aid



Verbindung zum Wiedergabegerät via Audiokabel /
Connection to playback device via audio cable



Mikrofonanschluss /
Microphone jack



Line-in/out Anschluss /
Line-in/out jack



Reduzierung von Umgebungsgeräuschen /
Environmental Noise Reduction



3 Ohrsteckergrößen /
3 Ear Plug Sizes



470mAh Akku /
470mAh Battery

- Transmission sans fil entre l'émetteur et le récepteur jusqu'à 15m en espaces ouverts
- Connectable à presque tous les appareils avec une sortie audio via un câble audio de 3,5mm jack-vers-RCA
- Aide auditive & volume adéquat pour la télévision et la musique
- Connexion à un téléphone portable via un câble AUX
- Casque intra-auriculaire pour une réduction effective du bruit environnemental
- Idéal pour les malentendants et les personnes âgées



Caractéristiques techniques:

- Distance de transmission ~15m en espaces ouverts
- Bande de fréquence (canaux FM): 863.5/864/864.5MHz
- Réponse en fréquence / THD: 20Hz-20kHz / <5% à 1kHz
- Puissance d'émission rayonnée max. 5mW
- Impédance: 32Ω ± 15 % à 1kHz
- Sensibilité: 114 ± 5 dB à 1kHz
- Connexions: Microphone 2,5mm & Line-in/out 3,5mm
- Batterie rechargeable intégrée 450mAh au polymère de lithium 3,7V
- Durée de chargement ~3 heures / de lecture ~8 heures
- Matériau: Silicone + PP + TPE + plastique ABS
- Récepteur Poids/Dimensions: 64g / (Lo) 16,7 x (La) 1,9 x (H) 20,6cm
- Émetteur Poids/Dimensions: 86g / (Lo) 13,2 x (La) 5,0 x (H) 4,2cm (sans antenne) / (H) 9,9cm (avec antenne)

Contenu de la livraison:

Casque sans fil TV Chin Guard TX-99 (récepteur & émetteur), Adaptateur secteur 5V/1A, Câble 2,5mm avec microphone, Câble audio 3 broches 3,5mm, Câble audio 3,5mm à 2 prises femelle prise RCA 3,5mm & mâle 3,5mm prise RCA, 3 différentes tailles d'écouteurs de oreille, Manuel d'utilisation

Numéro d'article 4735

