

Powerstation 1200W TX-231



- 2 tomas de 230V con onda sinusoidal real y capacidad de carga permanente de 1200W
- Batería de iones de litio con capacidad de 917,28Wh/ 25.2V/36.4Ah/917.28Wh
- Varias conexiones 6 x USB, adaptador de coche de 12V, 2 x 230V, 2 x enchufe hueco de 12V, 1 x puerto de carga de activación de la batería

Opciones de carga:

- Mediante panel solar (opcional), adaptador de coche y Cable de 230 V CA
- Tiempo de carga: aprox. 1,2h
- Protección contra cortocircuitos, sobretensión y baja tensión, sobrecarga y sobrecalentamiento



Especificaciones técnicas:

- Salida USB-A 1 (2x): 5V=, Total 3.1A Max
- Salida USB-A 2 (2x): 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A, Total 18W Max
- Salida USB-C 1 (1x): 60W Max (5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A)
- Salida USB-C 2 (1x): 100W Max (5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A)
- Puerto de coche y DC (2x): DC12V, 10A, Total 120W Max
- Salida de CA (2x): AC 230V, 50Hz, Total 1200W Max
- Entrada DC (1x): 11-36V=, 10A(240W Max Solar + Entrada Adaptador Coche)
- Entrada USB-C (recargable de emergencia): 5V=2A Max
- Entrada de CA 230V (puerto de carga rápida)
- Tiempo de funcionamiento: Cargue su teléfono móvil hasta 70 veces (e.g. 3.7V/3090mAh)
- Tableta hasta 36 veces (ej. 3.7V / 7340mAh)
- Drohne hasta 65 veces (p. ej. 3,7V / 4000mAh)
- Cámara hasta 50 veces (por ejemplo, 7,2V / 2080mAh)
- Portátil hasta 15 veces (por ejemplo, 10.8V/5000mAh)
- Funcionamiento de la mini nevera hasta 11 horas (por ejemplo, 14,8V/5000mAh)

Peso de la unidad: 12kg

Dimensiones de la unidad: 39 x 22 x 29 cm

Contenido del paquete:

Technaxx Powerstation 1200W TX-231, manual, Cable de 230 V CA, adaptador de coche, cable del adaptador solar

Número de artículo: 5043

