

4G Cámara salvaje TX-189 + Panel Solar

se puede utilizar en cualquier lugar a través de Internet móvil y batería recargable











- Admite 4G, conexión de red móvil LTE a través de la tarjeta SIM Nano
- Monitoree la casa y el jardín sin electricidad
- Funciona con baterías, gran capacidad con baterías recargables
- Funcionamiento autosuficiente permanente gracias a la carga solar permanente (suponiendo luz solar)
- Resolución de vídeo FullHD 2560x1440 con máx. 15fps
- Brillante sensor de color CMOS de 1/3" (4MP)
- Ángulo de visión amplio 100°
- Detección de movimiento PIR de hasta ~12m con grabación automática
- 8 LED IR sin brillo (940nm) hasta ~15m para una visión nocturna óptima
- Resistente al agua y al polvo IP66
- · Aplicación gratuita "Security Premium" para acceso a todo el mundo [iOS y Android]
- Función de alarma (mensaje push) en su Smartphone
- Micrófono y altavoz integrados para comunicación bidireccional
- Soporta tarjetas MicroSD(HC/XC) de hasta 256GB (Clase 10) para grabación local



technaxx.de

Especificaciones técnicas:

- Banda de frecuencias de 4G: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20; LTE TD: B38/B40/B41; GSM: B1/B3
- Potencia de salida radiada máx.: Clase 4 GSM850/900: 33 ±2dBm; Clase 1 GSM1800/1900: 30 ±2dBm; Clase 3 LTE TD: 23 ±2.7dBm; Clase 3 LTE FDD: 23 ±2.7dBm
- Peso del archivo: Noche; B/N: 3-5MB/min (32GB = 4,5 díasde grabación continua); Día; color: 5-7MB/min (32GB = 3,5días de grabación continua)
- Detección de movimiento/Tiempo de activación PIR: Distancia: \sim 12m (espacio abierto) / Ángulo: 120° / 0.4s
- Consumo de energía: Modo normal ≤3W / Modo de suspensión ≤0.3W
- Condiciones de funcionamiento: -20 50°C; HR Menos del 95% (sin condensación)

Peso: Con baterías 595g / sin baterías 319g

Dimensiones: (L con antena) 28,4cm, (L sin antena) 12,4 x (A) 11,8 x (H) 7,1cm Compatibilidad: Aplicación "Security Premium": iOS 13.0 o superior; Android 10.0 o superior / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PL (11-2022)

Contenido del paquete: 4G Wildcam TX-189, 1x panel solar, 1x cable de alimentación USB (1m), 1x antena, 3x tornillos y espigas, 2x soporte, 1x cinturón de montaje, 4x tipo de batería 21700, manual de usuario (corto)

