

## Przełącznik FMT1100BT z funkcją głośnomówiącą i ładowania

Połączenia & odtwarzania muzyki & ładowania urządzeń mobilnych w samochodzie



FM Transmitter with Bluetooth /  
FM Transmitter mit Bluetooth

Microphone /  
Mikrofon

DSP Noise Reduction /  
DSP-Lärmreduzierung

LED Display 2.0 x 0.8 cm

Charging Function /  
Ladefunktion

AUX-IN Jack /  
AUX-IN Anschluss

Hands-free Function /  
Freisprecheinrichtung

Music Playback /  
Musikwiedergabe

Echo Cancellation /  
Echounterdrückung

Storage on MicroSD /  
Speicherung auf MicroSD

LED Status Indicator /  
LED-Statusanzeige

Bluetooth  
V2.1 + EDR



- Bezpieczna jazda podczas wykonywania połączeń telefonicznych za pomocą Bluetooth system głośno mówiący
- Łatwa obsługa za pomocą 2 przycisków
- Bluetooth V2.1 + EDR z ~10m zasięgu roboczym
- Obsługuje karty MicroSD do 32GB
- Obsługuje wejście liniowe AUX-IN
- Redukcja szumów DSP i likwidacja echa w celu uzyskania krystalicznej jakości głosu
- Regulowana głośność głośnika
- Dioda LED stanu pokazuje częstotliwość, status pracy itp.
- Proste mocowanie za pomocą gumy piankowej 3M



### Specyfikacje techniczne:

- Protokół Bluetooth: AVRCP V1.5, HFP V1.5, A2DP V1.3
- Zasilanie: DC 12–24V (gniazdko zapalniczki samochodowej)
- Rozmiar wyświetlacza LED (D) 2,0 x (S) 0,8cm
- Zakres częstotliwości FM 87,5–108,0MHz, maks. 5m
- Odpowiedź częstotliwościowa 20Hz–15KHz
- Format plików muzycznych MP3, WMA, WAV, FLAC
- Wyjście USB do ładowanie 5V/2.1A maks.
- Waga / Wymiary: 61g (jednostka FM z kablem i ładowarką) / (Ø) 5,7 x (grubość) 2,8cm / Długość kabla aparatu FM do ładowarki ~84cm

### Zgodność:

To urządzenie może być parowane jako zestaw głośno mówiący z dowolnymi, kompatybilnymi urządzeniami Bluetooth w wersji 2.1 lub wyższej.

### Zawartość pakietu:

- Przełącznik FMT1100BT z funkcją głośnomówiącą i ładowania
- Kabel AUX-IN
- Instrukcja obsługi



4 260358 121109

Numer pozycji 4676