

Wechselrichter 200W TE21

Zur mobilen Nutzung verschiedener Elektrogeräte über 12V Anschluss



Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung

www.tuv.com
ID 1111231469



Spannungswandler DC 12V
auf AC 230V / Power Inverter
DC 12V to AC 230V



1 USB-A 5V max. 2,4A / 1 x
USB-A 5V max. 2,4A



1 x USB-C max. 12V max. 3A /
1 x USB-C max. 12V max 3A



Über- & Unterspannungsschutz /
High & Low Voltage Protection



230V Steckdose /
230V Socket



Eingebaute
Ventilationskühlung /
Built-in Ventilation Fan



200W kontinuierliche
Ausgangsleistung / 200W
continuously Output Power



Überlastungsschutz /
Overcurrent Protection



Abschaltautomatik /
Automatical Turn Off



Modifizierte Sinuswelle /
Modified sine wave

- Zur mobilen Nutzung von Elektronikgeräten über 12V Anschluss
- 1 x USB-C max. 12V max. 3A / 1 USB-A 5V max. 2,4A
- 230V Steckdose
- Wandelt 12V DC-Batterieleistung in Standard 230V AC-Netzspannung um zum Anschluss verschiedenster elektronischer Geräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Laptops, Spielkonsolen, Fernseher, DVD/MP3-Player, Campingzubehör, Navigationssysteme und vieles mehr
- Ausgangsleistung max. 200W (kontinuierlich) & 400W (Spitze)
- Automatische Abschaltung zur Absicherung der Autobatterie
- Schutz gegen Überlast
- Überhitzungsschutz durch eingebauten Ventilator

Technische Spezifikationen:

- Eingangsspannung der Batterie DC 12V (10,2V–15,8V)
- Ausgangsspannung: AC 230V / AC Frequenz 50Hz nominal
- Modifizierte Sinuswelle
- Schutzkreis (DC-Überlastung): 25A interne Sicherung
- Kabellänge ca.90cm
- Gewicht / Maße: 0,33 kg / (L) 17,9 x (B) 6,4 x (H) 5,2cm

Verpackungsinhalt:

Wechselrichter 200W TE21, Gebrauchsanleitung



Artikel-Nr. 4855

