

FMT1800 DAB+

avec support magnétique et recharge sans fil



- | | | | |
|---|--|--|---|
|  Réception DAB+ |  Fonction émetteur FM |  Recharge via USB-C et USB-A |  Bluetooth |
|  Recharge sans fil |  Écran couleur TFT |  Lecture: DAB+, AUX, Bluetooth et MicroSD |  Fonction mains libres |



- Recharge sans fil de 5 à 15 W
- Transmission audio sans fil vers le système stéréo de la voiture par canal FM
- USB via USB-C et USB-A (12 W partagés)
- Lecture: Bluetooth et carte microSD (64 Go max.)
- Gamme FM de 87,5 à 108,0 MHz
- Fonction mains libres
- Prise allume-cigare avec alimentation CC 12V-24V

Caractéristiques techniques:

- Afficher: Écran TFT couleur de 5,2 cm (2")
- Bluetooth: V5.3 / distance d'environ 10 m
- Fréquence d'émission BT: 2,4 GHz
- Puissance de sortie rayonnée BT max.: 2,5 W
- Gamme de fréquences FM: 87,5-108,0 MHz
- Puissance de sortie rayonnée FM max.: 50 µW
- Distance de transmission FM: ~5 m
- Réponse en fréquence: 20 Hz - 15 kHz
- Distorsion: <0,1%
- Rapport signal/bruit: >60 dB
- Gamme de fréquences DAB: 174-240 MHz
- Puissance d'entrée: 12-24 V CC (prise allume-cigare)
- Puissance de sortie: USB-C et USB-A : partage du port 5 V/2,4 A (12 W au total)
- Recharge sans fil: 5-15W; BPP, EPP, PPDE
- Carte MicroSD: Max. 64 Go classe 10
- Formats audio pris en charge: MP3/WMA
- Entrée AUX: 3,5 mm
- Matériel: PC + ABS
- Température de fonctionnement: 0 à 60 °C
- Poids / Dimensions: 134 g / (L) 13,7 x (l) 8,7 x (H) 5,0 cm
- Compatibilité: Smartphones compatibles avec la recharge sans fil (par exemple, iPhone 12 et versions ultérieures, Galaxy S21 et versions ultérieures)

Contenu de la livraison: FMT1800 DAB+, 2x Support, Antenne DAB, Manuel d'utilisation

