


Spanningsomvormer 1200W TE16

Voor mobiel gebruik van elektronische apparaten via 12V-aansluiting



- 2x 5V USB-poorten met max. 3,1A (in totaal)
- 2x 230V stopcontacten met Aan-/Uit-schakelaar
- Converteert 12V DC-accu spanning naar standaard 230V AC (huishoud) spanning, om een verscheidenheid aan elektronica te voeden, b.v. tablets, Smartphones, laptops, gamesystemen, TV's, DVD- / MP3-spelers, campingaccessoires, GPS-apparaten en nog veel meer
- Uitgangsvermogen 1200W (max. continu) en 2400W (piek)
- Automatische uitschakeling ter bescherming van de accu van de auto (alarm bij ~10,5V & ~16V)
- Beveiliging tegen overbelasting & kortsluiting
- Oververhittingsbeveiliging door ingebouwde ventilator
- Vaste apparaathouder op het apparaat voor veilige bevestiging

Technische specificaties:

- Ingangsspanning van de batterij DC 12V (10,5V–16V)
- Uitgangsspanning per stopcontact AC 230V / AC frequentie 50Hz nominaal
- Gemodificeerde sinusgolf
- Circuit bescherming (DC overbelasting): 3x 40A interne zekeringen
- Kabellengte 2x 90cm
- Gewicht / Afmetingen: 2,3 kg / (L) 28,8 x (B) 15,9 x (H) 9,9cm

Inhoud van de verpakking:

- Spanningsomvormer 1200W TE16
- Vaste apparaathouder
- 2x 90cm verbindingkabel
- Gebruikersaanwijzing

Artikelnummer 4753

