

DAB-radio met handslinger TX-414

met Bluetooth, zaklamp en powerbankfunctie



174-240 MHz

DAB+-ontvangst



Handcrankgenerator

2000 mAh

Powerbankfunctie via USB-A



Zaklamp met SOS-functie

0.3W

Zonnemodule voor het opladen

2"

2" (5,2 cm) TFT-kleurenscherm

up to 128GB

DAB+, FM, Bluetooth en MicroSD

V5.3

Bluetooth



- DAB+-ontvangst 174-240 MHz
- Zonnepaneel voor opladen
- Handaangedreven generator
- 2" (5,2 cm) TFT-kleurendisplay
- Powerbankfunctie via USB-A
- Afspelen: DAB+, FM, Bluetooth en MicroSD (max. 128 GB)
- Zaklamp met SOS-functie
- Bluetooth V5.3
- Telescopische antenne

Technische specificaties:

- Weergave: 2" (5,2 cm) kleuren TFT-scherm
- Bluetooth: V5.3 / ~10m afstand
- Telescopische antennelengte: Min. 9,2 cm, max. 30 cm
- Luidsprekergrootte: Ø40mm/4Ω
- Luidsprekervermogen: 3W
- Geluidssysteem: mono
- Ingangsvermogen: USB-C: max. DC 5V / 1A
- Handaangedreven: Max. 400mA
- Zonnepaneelstroom: Max. 60mA (bij vol zonlicht)
- Uitgangsvermogen: USB-A: max. DC 5V / 1A
- Oplaadbare batterij: Li-ion 18650, 3,7 V, 2000 mAh
- Oplaadtijd:
 - tot 3 uur met de voedingsadapter
 - tot 6 uur met de hand aangedreven
 - tot 35 uur gebruik dankzij zonnepanelen
- Bedrijfstijd: Tot 10 uur
- Helderheid van LED-verlichting: 150 Lux
- Materiaal: PC + ABS + siliconen
- Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40°C
- Gewicht / Afmetingen: 293 g / (L) 14,8 x (B) 8,0 x (H) 5,4 cm
- Inhoud van verpakking: TX-414, USB-kabel, Gebruikershandleiding

