

Trasmettitore FM 1800 DAB+

con supporto magnetico e ricarica wireless



174-240MHz Ricezione DAB+

Funzione trasmettitore FM

max. 12W Ricarica tramite USB-C e USB-A

V5.3 Bluetooth

5-15W Ricarica wireless

2" Display TFT a colori

Riproduzione: DAB+, AUX, Bluetooth e MicroSD

Funzione vivavoce



- Ricarica wireless da 5-15 W
- Trasmissione audio wireless all'autoradio tramite canale FM
- USB tramite USB-C e USB-A (12W condivisi)
- Riproduzione: Bluetooth e MicroSD (max. 64 GB)
- Funzione vivavoce
- Presa accendisigari con alimentazione CC 12V-24V

Specificazioni tecniche:

- Display: TFT a colori da 2" (5,2 cm)
- Bluetooth: V5.3 / distanza ~10 m
- Frequenza di trasmissione BT: 2,4 GHz
- Potenza di uscita irradiata BT max.: 2,5 W
- Gamma di frequenza FM: 87,5-108,0 MHz
- Potenza di uscita FM irradiata massima: 50µW
- Distanza di trasmissione FM: ~5 m
- Risposta in frequenza: 20Hz-15KHz
- Distorsione: <0,1%
- Rapporto segnale/rumore: >60 dB
- Gamma di frequenza DAB: 174-240 MHz
- Potenza in ingresso: 12-24 V CC (presa accendisigari)
- Potenza di uscita: USB-C e USB-A: condivisione delle porte 5V/2.4A (totale 12W)
- Ricarica wireless: 5-15W; BPP, EPP, PPDE
- Scheda MicroSD: Max. 64 GB classe 10
- Formati audio supportati: MP3/WMA
- Ingresso AUX: 3,5 mm
- Materiale: PC + ABS
- Temperatura di esercizio: Da 0 a 60 °C
- Peso / Dimensioni: 134 g / (L) 13,7 x (P) 8,7 x (A) 5,0 cm
- Compatibilità: smartphone con funzionalità di ricarica wireless (ad esempio, iPhone 12 e successivi, Galaxy S21 e successivi)

Contenuto della confezione: FMT1800 DAB+, 2x Supporto, Antenna DAB, Manuale d'istruzione

