

Inversor de corriente 300W TE24



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111265836



- Para uso móvil de dispositivos electrónicos a través de una conexión de 12V
- Toma de contacto de protección
- Puerto USB-A
- Puerto USB-C
- Interruptor de encendido/apagado
- 2 cables de conexión

Especificaciones técnicas:

- Tensión de entrada de la batería DC 12V (10,5V-16V)
- Tensión de salida AC 230V / Frecuencia AC 50Hz nominal, onda sinusoidal modificada
- Potencia de salida máx. 300W (continua) y 600W (pico)
- 2 puertos USB de 5 V con un máximo de 3,1A (en total)
- Cable de conexión para el adaptador del coche de 90 cm
- Cable de conexión para la batería del coche de 90 cm con dos pinzas de cocodrilo codificadas por colores
- Interruptor de encendido/apagado

Dimensiones / Peso: 17 x 11 x 6cm / 483g

Contenido del paquete: Inversor Technaxx 300W TE 24, 2 x cable de conexión, manual de instrucciones



Item No. 5029

