


Inversor 3000W Sine TE23



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111265835



- Para el uso móvil de dispositivos electrónicos a través de la conexión de 12V
- 2x puertos USB con max. Cargador de 6A (1x USB-A QC3.0 y 1x Tipo C)
- 2 tomas de contacto de seguridad de 230 V con interruptor de alimentación
- Convierte la energía de la batería de 12V DC en energía estándar de 230V AC (doméstica), para hacer funcionar una variedad de aparatos electrónicos, por ejemplo, tabletas, smartphones, ordenadores portátiles, sistemas de juegos, televisores, reproductores de DVD/MP3, accesorios de camping, unidades GPS y mucho más
- Desconexión automática de seguridad para asegurar la batería del coche (alarma a ~10,2V y ~15,8V)
- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
- Protección contra el sobrecalentamiento gracias a la ventilación incorporada

Especificaciones técnicas:

- Tensión de entrada de la batería DC 12V (10,2V-15,8V)
- Tensión de salida por toma AC 230V / frecuencia AC 50Hz nominal
- Onda sinusoidal real
- Protección del circuito (sobrecarga de CC) 10x 40A fusibles internos
- Longitud del cable 2x 60cm

Peso / Dimensiones : 6kg / 45 x 26 x 13cm

Contenido del paquete:

Inversor de potencia 3000W TE23, soporte fijo en el aparato, 2 cables de conexión de 60 cm, manual de usuario



Art. Nr.: 5028

