

Radio DAB di emergenza a manovella TX-414

con Bluetooth, funzione torcia e funzione power bank



174-
240
MHz

Ricezione DAB+



Generatore a manovella

2000
mAh

Funzione power bank
tramite USB-A



Torcia con
funzione SOS

0.3W

Modulo solare per la ricarica

2"

Display TFT a colori da 2" (5,2 cm)

up to
128GB

DAB+, UKW, Bluetooth
& MicroSD

V5.3

Bluetooth



- Ricezione DAB+ 174-240 MHz
- Modulo solare per la ricarica
- Generatore a manovella
- Display TFT a colori da 2" (5,2 cm)
- Funzione power bank tramite USB-A
- Riproduzione: DAB+, FM, Bluetooth e MicroSD (max. 128 GB)
- Torcia con funzione SOS
- Bluetooth V5.3
- Antenna telescopica

Specificazioni tecniche:

- Display: TFT a colori da 2" (5,2 cm)
 - Bluetooth: V5.3 / distanza ~10 m
 - Lunghezza dell'antenna telescopica: Min. 9,2 cm, max. 30 cm
 - Dimensioni dell'altoparlante: Ø40mm/4Ω
 - Potenza degli altoparlanti: 3W
 - Impianto audio: mono
 - Potenza in ingresso: USB-C: max. CC 5V / 1A
 - Azione a manovella: max. 400mA
 - Energia dai pannelli solari: corrente massima: 60 mA (in pieno sole)
 - Potenza di uscita: USB-A: max. CC 5V / 1A
 - Batteria ricaricabile: batteria agli ioni di litio 18650, 3,7 V, 2000 mAh
 - Tempo di ricarica:
 - fino a 3 ore con l'adattatore di corrente
 - fino a 6 ore a manovella
 - fino a 35 ore grazie al modulo solare
 - Tempo di funzionamento: fino a 10 ore
 - Luminosità dell'illuminazione a LED: 150 Lux
 - Materiale: PC + ABS + Silicone
 - Temperatura di esercizio: Da 0 a 40 °C
 - Peso / Dimensioni: 293 g / (L) 14,8 x (P) 8,0 x (A) 5,4 cm
- Contenuto della confezione:** TX-414, cavo USB, manuale d'istruzione

