

Radio DAB de emergencia con manivela TX-414

con Bluetooth, linterna y función de batería externa



174-240 MHz

Recepción DAB+



Generador de manivela

2000 mAh

Función de batería externa a través de USB-A



Linterna con función SOS

0.3W

Módulo solar para recarga

2"

Pantalla TFT en color de 2" (5,2 cm)

up to 128GB

DAB+, FM, Bluetooth y MicroSD

V5.3

Bluetooth



- Recepción DAB+ 174-240 MHz
- Módulo solar para carga
- Generador de manivela
- Pantalla TFT a color de 2" (5,2 cm)
- Función de batería externa a través de USB-A
- Reproducción: DAB+, FM, Bluetooth y MicroSD (máx. 128 GB)
- Linterna con función SOS
- Bluetooth V5.3
- Antena telescópica

Especificaciones técnicas:

- Mostrar: pantalla TFT a color de 2" (5,2 cm)
- Bluetooth: V5.3 / ~10 m de distancia
- Longitud de la antena telescópica: Mín. 9,2 cm, máx. 30 cm
- Tamaño del altavoz: Ø40mm/4Ω
- Potencia del altavoz: 3W
- Sistema de sonido: mono
- Potencia de entrada: USB-C: máx. 5 V CC / 1 A
- Potencia de manivela: . 400 mA
- Energía de paneles solares: . 60 mA (a plena luz del sol)
- Potencia de salida: USB-A: máx. CC 5V / 1A
- Batería recargable: batería de iones de litio 18650, 3,7 V, 2000 mAh
- Tiempo de carga:
 - Hasta 3 horas con adaptador de corriente
 - Hasta 6 horas con manivela
 - Hasta 35 horas mediante módulo solar
- Horario de funcionamiento: Hasta 10 horas
- Brillo de la iluminación LED: 150 lux
- Material: C + ABS + Silicona
- Temperatura de funcionamiento: De 0 a 40 °C
- Peso / Dimensiones: 293 g / (L) 14,8 x (An) 8,0 x (Al) 5,4 cm

Contenido del paquete: TX-414, cable USB, manual de usuario

