

Zusatzfernbedienung TX-168



- Eine Taste
- Aktivieren/Deaktivieren des Alarms
- Max. Entfernung 10m
- Geringes Gewicht 16g
- Zusätzlich für TX-168

Technische Spezifikationen:

- Reichweite IR-Fernbedienung ~10m (offene Bereiche)
- Übertragungsfrequenz 2,4GHz / Typ: GFSK
- Max. ausgestrahlte Ausgangsleistung: 2,24mW (durch Drücken der Fernbedienungstaste, nicht kontinuierlich)
- Material: ABS
- Gewicht/Maße Fernbedienung: 16g / (L) 5,9 x (B) 3,7 x (H) 1,0cm

Verpackungsinhalt:

Fernbedienung (mit Knopfzelle CR2032 3V)



Artikelnummer: 4966

