


Střídač 3000W Sine TE23



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111265835



- Pro mobilní použití elektronických zařízení prostřednictvím 12V připojení
- 2x porty USB s max. Nabíječka 6A (1x USB-A QC3.0 a 1x typ C)
- 2x zásuvky s bezpečnostním kontaktem 230V s vypínačem napájení
- Převádí 12V stejnosměrné napájení z baterie na standardní 230V střídavé napájení (pro domácnost) pro provoz různých elektronických zařízení, např. tabletů, chytrých telefonů, notebooků, herních systémů, televizorů, DVD/MP3 přehrávačů, kempinkového příslušenství, GPS jednotek a mnoha dalších
- Automatické bezpečnostní vypnutí pro zabezpečení autobaterie (alarm při ~10,2 V a ~15,8 V)
- Ochrana proti přetížení a zkratu
- Ochrana proti přehřátí díky vestavěné ventilaci

Technické údaje:

- Vstupní napětí baterie DC 12V (10,2V-15,8V)
- Výstupní napětí na zásuvku AC 230V / jmenovitá frekvence AC 50Hz
- Skutečná sinusovka
- Ochrana obvodu (přetížení DC): 10x 40A interní pojistky
- Délka kabelu 2x 60cm

Hmotnost / Rozměry: 6kg / 45 x 26 x 13cm

Obsah balení:

Výkonový měnič 3000W TE23, pevný držák na zařízení, 2x 60cm připojovací kabely, uživatelská příručka



Art. Nr.: 5028

