

## Microfono Karaoke Elegance BT-X45



- Microfono Karaoke con due altoparlanti stereo integrati da 5W & funzione eco
- Streaming di musica (MP3) tramite BT V4.2, scheda MicroSD (fino a 32GB), AUX-IN (telefono cellulare, tablet, notebook, PC, ecc.)
- Funzione EOVS (la voce originale è soppressa)
- Uscita AUX per collegamento a impianti HiFi esterni
- Compatibile con APP di canto & Karaoke
- Per cantare con la famiglia & con gli amici & adatto alle feste

### Specificazioni tecniche:

- Bluetooth V4.2, profilo A2DP, ~10m distanza
- Uscita: 2x 5W altoparlanti, impedenza 2Ω, SNR ≤ 80dB
- Altoparlanti: gamma di frequenza 100Hz~10kHz
- Bluetooth: banda di frequenza 2.4GHz
- Bluetooth: potenza di trasmissione irradiata mass. 2.5mW
- Funzioni: BT, scheda MicroSD, AUX-IN, uscita cuffia
- 1x ingresso microfono (testa del microfono)
- Gamma di pressione sonora mass.: >115dB, 1kHz, THD<1%
- Batteria ricaricabile da 1000mAh ai Li-polimeri tipo 1850 4,2V
- Tempo di ricarica / riproduzione: ~2-3 ore / ~5-8 ore
- Tensione / Corrente di carica: CC 5V / 1A
- Materiale: Alluminio + Plastica ABS
- Peso / Dimensioni: 330g / (Lu) 24,5 x (La) 7,5 x (A) 7,5cm

### Contenuto della confezione:

- MusicMan® Microfono Karaoke Elegance BT-X45
- Cavo di ricarica USB-a-Micro USB
- Cavo Micro USB-ad-Audio (AUX) con presa da 3.5mm
- Manuale d'istruzione



Numero di articolo 4812 (Nero)



Numero di articolo 4813 (Oro)

