

## Bezprzewodowe słuchawki TV Chin Guard TX-99

### Słuchawkowe stereo jako aparat słuchowy na głos & muzykę



Funk Stereokopfhörer /  
Wireless Headphone



Sender & Empfänger /  
Transmitter & Receiver



Hörunterstützung /  
Hearing aid



Verbindung zum Wiedergabegerät via Audiokabel /  
Connection to playback device via audio cable



Mikrofonanschluss /  
Microphone jack



Line-in/out Anschluss /  
Line-in/out jack



Reduzierung von Umgebungsgeräuschen /  
Environmental Noise Reduction



3 Ohrsteckergrößen /  
3 Ear Plug Sizes



470mAh Akku /  
470mAh Battery

- Bezprzewodowa transmisja pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem do 15m otwartych obszarów
- Możliwość podłączenia do niemal każdego urządzenia z wyjściem audio za pośrednictwem kabla audio 3,5mm jack-do-RCA
- Aparat słuchowy i odpowiednia głośność dla telewizji i muzyki
- Połączenie z telefonem komórkowym za pomocą kabla AUX
- Słuchawki douszne zapewniają skuteczną redukcję szumów w otoczeniu
- Idealne dla osób niedosłyszących i seniorów



#### Specyfikacje techniczne:

- Zasięg transmisji ~15m na otwartej przestrzeni
- Pasma częstotliwości (kanały FM): 863.5/864/864.5MHz
- Pasma przenoszenia / THD: 20Hz-20kHz / <5% przy 1kHz
- Moc transmisji promieniowania maks. 5mW
- Impedancja: 32Ω ± 15 % przy 1kHz
- Czułość: 114 ± 5 dB przy 1kHz
- Połączenia: Mikrofon 2,5mm & Line-in/out 3,5mm
- Wbudowany 450mAh akumulator litowo-polimerowy 3,7V
- Czas ładowania / odtwarzania: ~3 godziny / ~8 godzin
- Materiał: Silikon + PP + TPE+ tworzywo ABS
- Odbiornik Waga / Wymiary: 64g / (D) x 16,7 (S) x 1,9 (W) 20,6cm
- Nadajnik Waga / Wymiary: 86g / (D) 13,2 x (S) 19 x (W) 4,2cm (bez anteny) (W) x 9,9cm (z anteną)

#### Zawartość pakietu:

Bezprzewodowe słuchawki TV Chin Guard TX-99 (odbiornik & nadajnik), Zasilacz 5V/1A, Kabel 2,5mm z mikrofono, 3,5mm 3-pinowy kabel audio, Kabel audio z 2 gniazdkami RCA 3,5mm, przewód audio & 2 wtyczkami RCA 3,5mm, 3 różne rozmiary zatyczki do uszu, Instrukcja obsługi

Numer pozycji 4735

