


Inverter 3000W Sine TE23



- Do mobilnego korzystania z urządzeń elektronicznych poprzez połączenie 12V
- 2x porty USB z max. 6A Charger (1x USB-A QC3.0 i 1x Typ C)
- 2x gniazda ze stykiem ochronnym 230V z wyłącznikiem zasilania
- Przekształca zasilanie akumulatorowe 12V DC w standardowe zasilanie 230V AC (domowe), do zasilania różnych urządzeń elektronicznych, np. tabletów, smartfonów, laptopów, systemów gier, telewizorów, odtwarzaczy DVD/MP3, akcesoriów kempingowych, urządzeń GPS i wielu innych
- Automatyczne wyłączenie bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia akumulatora samochodowego (alarm przy ~10,2V i ~15,8V)
- Ochrona przed przeciążeniem i zwarcie
- Ochrona przed przegrzaniem dzięki wbudowanej wentylacji

Specyfikacje techniczne:

- Napięcie wejściowe akumulatora DC 12V (10,2V-15,8V)
- Napięcie wyjściowe na gniazdo AC 230V / częstotliwość AC 50Hz nominalna
- Rzeczywista fala sinusoidalna
- Zabezpieczenie obwodu (przeciążenie DC): 10x 40A bezpieczniki wewnętrzne
- Długość kabla 2x 60cm

Waga / Wymiary: 6kg / 45 x 26 x 13cm

Zawartość pakietu:

Inwerter mocy 3000W TE23, uchwyt stały na urządzeniu, 2x kable przyłączeniowe 60cm, instrukcja obsługi



Art. Nr.: 5028

